

ALINCO

Качество. Стиль. Эффективность!

UHF Безлицензионный Трансивер

DJ-A446



Ready for Action!

Лицензия не требуется! Отличное радио для работы и развлечений! Alinco DJ-A446, захватывающий трансивер достаточно мал, чтобы он поместился в кармане, привлекательный, надёжный, лёгкий в использовании и поставляется с большим количеством продуманных функций, которые делают общение более приятным.

Работа, лыжный спорт, отдых и путешествия, независимо от того, как Вы планируете использовать, DJ-A446 готова для действий, сегодня!

Особенности

- Повышенной прочности, поликарбонат, противостоит дождю и пыли (IP54 совместимый)
- MIL-STD-810G удар / вибрация совместимый
- 128 каналов памяти для программирования параметров и тона шумоподавления
- Высоко Эффективная Антенна
- В комплекте с Li-Ion аккумулятором
- Эргономичный дизайн корпуса, весит всего 240 г с EBP-87 и антенной
- Программируемые функции, включая Сканирование и Тон сигналинг
- Простой, лёгкий в использовании интерфейс и подсветкой, большой LCD дисплей
- Разъём для Микрофона и Наушника
- Встроенный FM-радиоприёмник

Аксессуары

(Ремень для руки входит в комплект)

Антенна	Быстрое ЗУ	Аккумулятор
EA-212	EDC-189	EBP-87 Li-Ion 7.4V 1500mAh
АС Адаптер	Клипса	Стандартная комплектация может изменяться на момент продажи в зависимости от рынка и политики продаж дилеров.
EDC-191E	EBC-34	



Дополнительные Аксессуары

- Наушники Микрофон (EME-56A)
- Мобильный DC кабель для заряда (EDN-40)
- Динамик Микрофон (EMS-76)
- Мобильный DC кабель для заряда (EDC-198)

※ Защита IP54 не действует, когда используются дополнительные аксессуары.

Спецификации

Общие

- Диапазон частот: LPD, PMR (400~470 МГц) частоты UHF
- Режим: 8K50F3E (FM)
- Количество каналов: 128
- Стабильность частоты: ± 2.5 ppm
- Напряжение питания: 7.4В DC $\pm 20\%$
- Диапазон Температур: -10°C ~ $+45^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$ ~ 113°F)
- Температура для заряда: $+5^{\circ}\text{C}$ ~ $+40^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$ ~ 104°F)
- Габариты: 240x56x30мм с аккумулятором и антенной

- Вес: 240г с аккумулятором и антенной
- CTCSS: 50 тонов встроенный кодер/декодер

Передатчик

- Выходная мощность: approx. 0,5Вт / 5Вт
- Модуляция: Variable reactance
- Шумы и помехи: менее, чем 36dBm
- Мах. частота девиации: ± 2.5 кГц

Приёмник

- Тип: Супергетеродин с двойным преобразованием
- Чувствительность (12dB SINAD): 0.35uV или менее
- Селективность соседнего канала: ≥ 60 dB
- Интермодуляция: ≥ 60 dB
- Spurious rejection: ≥ 70 dB
- Аудио Мощность: 1000mВт (при 10% искажениях)

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraiabashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: 06-7636-2362 Fax: 06-6208-3802
http://www.ALINCO.com
E-mail: export@alinco.co.jp

Авторизованный Дилер: