

ALINCO

144/430МГц Два Диапазона
Портативный Трансивер

DJ-C7



Pocket some radio power!

ДВА ДИАПАЗОНА В КАРМАННОМ РАЗМЕРЕ!

Представляем новое поколение DJ-C7

Alinco сделала прорыв в электронике миниатюрных технологий с революционным размером "кредитных карт" трансиверов и приёмников. DJ-C7, следующий шаг в эволюции "карманных HT".

Новое поколение DJ-C7 включает функции, в том числе:

- Внутренний динамик
- 200 Каналов Памяти
- VFO, Память и Scan режимы
- CTCSS кодер/декодер 39 тонов
- Вызывные Тона (1000, 1450, 1750 и 2100Гц)
- Функция APO
- Клонирование
- Li-Ion аккумулятор
- Расширенный диапазон приёма: включая FM вещание и AM авиационный диапазон*
- SMA антенна
- Ультратонкий корпус

* Т-версия только



Фактический размер

Alinco DJ-C7 Размер Кредитной Карты, диапазоны 2метра + 70см.
 Трансивер Alinco DJ-C7 позволяет принимать практически в любом месте. Такой маленький, может поместиться в карман, это универсальный двухдиапазонный трансивер с расширенным приёмом.



200 Каналов Памяти

Много каналов памяти для Ваших любимых частот. Записать их можно в любой комбинации VHF, UHF или расширенные частоты приёма. В память можно сохранить офсет, тона кодера/декодера.

Быстро заряжаемый Аккумулятор

Ёмкий Li-Ion Аккумулятор 600 мАч. Время заряда аккумулятора примерно 2 часа. Передатчик с мощностью 500мВт (6В постоянного тока). Вас поразит диапазон, который Вы можете покрыть!

Двухсторонняя Антенная Система

Можно использовать дополнительно кабель наушников для приёма FM-вещания, разъём SMA антенны позволяет использовать спиральную антенну или дополнительную антенну на Ваш выбор.

Программирование репитерных установок

Просто установите частоту, офсет и тон требуемые в локальной системе, работать с DJ-C7 удовольствие, дома или в любом путешествии.

VFO, ПАМЯТЬ и SCAN Рабочие Режимы

DJ-C7 маленькая, но с большими возможностями. Выберите необходимый профиль отвечающий Вашим потребностям, быстро переключайте режимы.

Широкий Диапазон Приёма

VHF и UHF передатчик с расширенным приёмником. Включая вещательный диапазон FM и AM авиационный диапазон* (Т-версия только).

Клонирование по Кабелю

Запрограммированные настройки DJ-C7 можно клонировать (кабель опция).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Частота TX: T 144.00-147.995МГц*, 136.00-173.995МГц*, 420.00-449.995МГц*, 410.00-465.00МГц approx.
 E 144.00-145.995МГц*, 430.00-439.995МГц*
Частота RX: T 87.50-107.995МГц*, 108.00-173.995МГц*, 380.00-511.995МГц*
 E 87.50-107.995МГц*, 144.00-145.995МГц*, 430.00-439.995МГц*

*Гарантированный Спецификацией диапазон.

Мощность: 300мВт с EBP58N / 500мВт от 6В постоянного тока
Модуляция: 16к0F3E (FM) **Max Девияция:** ±5 кГц
Режим приёма: Wide FM/FM/AM (где разрешено)
Питание: 3.7В EBP58N / 3.7 - 6.0В от внешнего источника питания
Ток: TX 320мАч max / RX approx. 70мА (19мА режим экономии)
Стабильность: ± 3 ppm
Тип: Супергетеродин с двойным преобразованием (WFM-с одинарным преобразованием)
IF: 1st 50.85 МГц (WFM 10.7 МГц) 2nd 450 кГц
Чувствительность (12dB SINAD): VHF -14dBµ / UHF -12dBµ / WFM -3dBµ в среднем
Селективность FM: ±12 кГц или более(-6dB), ±35 кГц или менее (-60dB)
Аудио выход: 90мВт или более (8Ω 10%THD)
Размер: 58 x 96 x 14.5мм или 2.28 x 3.78 x 0.57 inches
Вес (с антенной и АКБ): 102 г или 3.59 oz

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Li-Ion аккумулятор EBP-58N (3.7В 600мАч)
- AC быстрое зарядное устройство (адаптер показанный на рисунке для модели Т-версии)
- Спиральная антенна
- Заглушка Антенны



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

- EMS-60** Динамик микрофон
- EME-24** Наушник микрофон
- EME-18** Наушник
- EBP-58N** Li-Ion аккумулятор (DC3.7В 600мАч)
- EDC-126(T)/128(E)** AC адаптер для зарядного устройства
- EDH-32** Авто кабель
- ESC-38** Чехол

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Спецификации применимы к радилюбительскому диапазону. Необходимо разрешение для использования MARS.

Авторизованный Дилер:

Copyright Alinco Incorporated, Осака, Япония. Все права защищены.
 Несмотря на то, что Alinco разработала эту брошюру насколько это возможно максимально всеобъемлющей и точной, мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время в дополнительные аксессуары, технические характеристики, которые мы производим и распространяем. Имейте в виду, что некоторые товары и аксессуары могут быть доступны не во всех странах распространения. Пожалуйста, обращайтесь за консультацией к Вашему Авторизованному Дилеру Alinco по доступности продукции и ценам.

ALINCO, INC. Electronics Division

Shin Dai Bldg., 9F
 1-2-6 Dojimahama, Kita-ku, Osaka 530-0004 Japan
 Phone: 06-4797-2135 Fax: 06-4797-2135
 http://www.alinco.com
 E-mail: export@alinco.co.jp